

Bacheca Forte Proxy 2 W



Bacheca chiavi in acciaio verniciato con apertura tramite lettore di controllo accessi a 4 tecnologie: lettore RFID (125KHz), lettore impronta digitale, PIN numerico e App Bluetooth, per apertura e per la gestione - memoria eventi, gestione di 100 utenti, completa di alimentatore a spina. Disponibile anche in versione W con bridge WIFI per gestione da remoto.

Lettore Sun Proxy 2/2W



- Tastiera touch retroilluminata
- Lettore di prossimità 125kHz (Mifare opz.)
- Contenitore in lega di zinco antivandalo
- Stand alone
- 888 utenti pin/prox 100 impronte
- 10 utenti guest / 2 utenti panico
- Grado di protezione IP66
- Da -30° a +60° C
- Alimentazione 12-18Vcc
- Bluetooth integrato con controllo da app dedicata
- Setup pin/prox/finger da app
- Supporto per gateway WiFi con connessione internet (opzionale)

Marco Polo S.n.c. - Viale Martiri della Libertà, 101 - 52010 Subbiano (AR) - ITALIA Tel. +39 0575 421203 - Cod. Fiscale e Partita IVA 01616530513 info@marcopolosicurezza.it - marcopolosicurezza@pec.it



Bacheca Forte Proxy 30/W 30

| Dimensioni esterne | H300 x L200 x P60 mm |
|--------------------|----------------------|
| Dimensioni interne | H296 x L197 x P58 mm |
| Peso | Kg. 4 |
| Capacità | 28 chiavi |

Bacheca Forte Proxy 60/W 60

| Dimensioni esterne | H496 x L346 x P121 mm |
|--------------------|-----------------------|
| Dimensioni interne | H434 x L344 x P119 mm |
| Peso | Kg. 4 |
| Capacità | 58 chiavi |

Bacheca Forte Proxy 90/W 90

| Dimensioni esterne | H496 x L346 x P121 mm |
|--------------------|-----------------------|
| Dimensioni interne | H434 x L344 x P119 mm |
| Peso | Kg. 8 |
| Capacità | 118 chiavi |